

Бесконтактный индикатор фазы безопасности KEW 8035



- Новая технология позволяет проводить безопасные испытания без необходимости прямого контакта между датчиками и проводами под напряжением.
- Изолированные зажимы типа «крокодил» могут зажимать изолированные кабели диаметром от 2,4 до 30 мм.
- Чередование фаз обозначается поворотным свечением светодиодов и логическими звуковыми сигналами.
- Прибор можно закрепить на металлической панели с помощью магнита на задней стороне.
- Широкий диапазон измерения для 3-фазных установок от 70 В до 1000 В переменного тока.
- Функция сверхяркости обеспечивает четкую индикацию светодиода даже при ярком солнечном свете.
- Соответствует стандартам IEC 61010-1 CAT IV 600 В и CAT III 1000 В.

Функции	Чередование фаз (по часовой стрелке или против часовой стрелки), наличие обрыва фазы
Метод обнаружения	Электростатическая индукция
Диапазон измерения напряжения	От 70 до 1000 В переменного тока между фазами (синусоида, непрерывный вход)
Диапазон диаметров зажима	Изолированные кабели от Ø2,4 до 30 мм
Диапазон частот измерения	От 45 до 66 Гц

Чередование фаз	По часовой стрелке: светодиоды с зеленой стрелкой «вращаются» по часовой стрелке, горит зеленый символ «CW», прерывистый зуммер против часовой стрелки: светодиоды с красной стрелкой «вращаются» против часовой стрелки, горит красный символ «CCW», непрерывный звуковой сигнал
Визуальная индикация	Через светодиоды с функцией суперяркости
Предупреждение о напряжении аккумуляторной батареи	Светодиод питания мигает, если напряжение батареи слишком низкое.
Провода для тестирования	Кабели с двойной изоляцией, длина прикл. 70см
Код цвета	L1 (U): красный L2 (V): белый L3 (W): синий
Применимые стандарты	IEC 61010-1 CAT IV 600 В, CAT III 1000 В, степень загрязнения 2, IEC 61326-1, IEC 61557-1, -7
Диапазон рабочих температур и влажности	Диапазон температуры / влажности от -10 до 50 ° С, 80% (без конденсации)
Диапазон температуры и влажности хранения	Диапазон температуры / влажности от -20 до 60 ° С, 80% (без конденсации)
Источник питания (аккумулятор постоянного тока)	LR6 (AA) (1,5 В) × 4 * Непрерывное использование: прикл. 100 часов (автоматическое отключение примерно через 10 мин.)
Габаритные размеры	112 (Д) × 61 (Ш) × 36 (Г) мм
Масса	380 г прикл.
Включенные аксессуары	9096 (чемодан для переноски), LR6 (AA) × 4, Руководство по эксплуатации

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru