

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Цифровые клещи переменного тока KEW 2031



- Может измерять большой переменный ток до 200 А.
- Бранши в форме капли диаметром 24 мм.

АС А	20 А ± 2% показания ± 5 ед. Показания [50 Гц - 1 кГц] 200 А ± 2% показания ± 5 ед. [50/60 Гц] ± 3% показания ± 10 ед. [40 Гц - 1 кГц]
Размер проводника	Ø24 мм макс.
Частотный отклик	40 Гц - 1 кГц
Стандарт безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300 В
Источник питания	LR-44 (1,5 В) × 2
Габаритные размеры	147 (Д) × 58,5 (Ш) × 26 (Г) мм
Масса	100 г припл.

Включенные
аксессуары

9090 (чемодан)
LR-44 × 2
Руководство по эксплуатации

Цифровые клещи для измерения переменного / постоянного тока KEW 2033



- Наименьшие клещи для измерения постоянного и переменного тока.
- Автоматический выбор диапазона 300 А имеет минимальное разрешение 0,01 А переменного / постоянного тока.
- Функция автоматического обнуления для регулировки нуля одним касанием.

АС А	40 / 300A ± 1% показания ± 4dgt [50 / 60Hz] (0 - 40A) ± 2.5% rdg ± 4dgt [20Hz - 1kHz] (0 - 40A) ± 1.5% rdg ± 4dgt [50 / 60Hz] (20 - 200A) ± 2,5% показания ± 4 ед. Показания [20 Гц - 1 кГц] (20 - 200 А) ± 3,5% показания [50/60 Гц] (200 - 300 А) ± 4% показания [20 Гц - 1 кГц] (200 - 300 А)
Постоянный ток А	40 / 300А ± 1% от показания ± 4dgt (0 - ± 40А) ± 1.5% от показания ± 4dgt (± 20 - ± 200А) ± 3% от показания (± 200 - ± 300А)
Размер проводника	Ø24 мм макс.
Частотный отклик	Постоянный ток, 20 Гц - 1 кГц
Стандарт безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300 В IEC 61010-2-032

Источник питания	LR-44 (1,5 В) × 2
Габаритные размеры	147 (Д) × 59 (Ш) × 25 (Г) мм
Масса	100 г припл.
Включенные аксессуары	9090 (чемодан) LR-44 × 2 Руководство по эксплуатации

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru