

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Kyoritsu KEW Model KEWMATE 2000

- Цифровой мультиметр с токоизмерительными клещами



Особенности цифрового мультиметра Kyoritsu KEWMATE model 2000:

- с помощью клещей измеряет переменный и постоянный ток до 60А;
- максимальная индицируемая величина - 3400;
- компактный размер и корпус из ударопрочного материала;
- режим ожидания позволяет экономить расход батарей;
- прибор соответствует требованиям стандарта IEC 61010-1 CAT III 300V.

Диапазоны измерения постоянного напряжения

340мВ/3.4/34/340/600В (входное сопротивление: 10МОм),
 +/-1,5% измеренного значения +/-
 4ед.мл.р.

Диапазоны измерения переменного напряжения

3.4/34/340/600В (входное сопротивление: 10МОм),
 +/-1,5% измеренного значения +/-

	5ед.мл.р. (50 - 400Гц)
Диапазоны измерения постоянного тока	60А, +/-2% измеренного значения +/-5ед.мл.р.
Диапазоны измерения переменного тока	60А, +/-2% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (50/60Гц)
Диапазоны измерения сопротивления	340Ом/3.4/34/340кОм/3.4/34мОм +/-1% измеренного значения +/- 3ед.мл.р. (0 - 340МОм), +/-5% измеренного значения +/- 5ед.мл.р. (3,4МОм), +/-15% измеренного значения +/- 5ед.мл.р. (34МОм)
Звуковая прозвонка	Зуммер звучит при сопротивлении ниже 30+/-10Ом) (зуммер работает только на поддиапазоне 340Ом)
Диапазоны измерения частоты	(АС А) 3.4/10кГц +/-0,1% измеренного значения +/-1ед.мл.р. (АС V) 3.4/34/300кГц +/-0,1% измеренного значения +/-1ед.мл.р. Входная чувствительность: - ток - более 15А; - напряжение - более 30В.
Диаметр обхвата клещей (максимальная толщина проводника)	6мм
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300V, степень загрязнения 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
Источник питания	R03 (DC1.5В) x 2 Продолжительность измерений прибл. 45часов (автоматическое выключение через 10 минут бездействия)
Размер	128(Д) x 87(Ш) x 24(Г) мм
Вес	210г

Цифровой мультиметр с зажимным датчиком переменного / постоянного тока KEWMATE 2000A



- Возможность измерения постоянного и переменного тока до 60 А с помощью ДАТЧИКА ОТКРЫТОГО ЗАЖИМА.
- 3400 отсчетов с гистограммой.
- Карманный размер и прочная конструкция.

Новая резиновая защита кабеля



Постоянный ток V	340,0 мВ / 3,400 / 34,00 / 340,0 / 600 В (входное сопротивление: 10 МОм) ± 1,5% показания ± 4 ед.
AC V	3,400 / 34,00 / 340,0 / 600 В (входное сопротивление: 10 МОм) ± 1,5% показания ± 5 дБ [50 - 400 Гц]
Постоянный ток A	60,0 А ± 2% показания ± 5 ед.
AC A	60,0 А ± 2% показания ± 5 ед. (50/60 Гц)

Ω	340,0 Ом / 3,400 / 34,00 / 340,0 кОм / 3,400 / 34,00 МОм ± 1% показания ± 3 ед (0 - 340 кОм) ± 5% показания ± 5 ед (3,4 МОм) ± 15% показания ± 5 ед (34 МОм)
Зуммер непрерывности	Зуммер звучит ниже 30 ± 10 Ом (Зуммер непрерывности работает только в диапазоне 340 Ом)
Частота	(АС А) 3,400 / 10,00 кГц ± 0,1% показания ± 1 ед. (Перем. Ток) 3,400 / 34,00 / 300,0 кГц ± 0,1% показания ± 1 ед. (Входная чувствительность: ток: более 15 А, напряжение: более 30 В)
Размер проводника	Ø6 мм макс.
Применимые стандарты	IEC 61010-1 CAT III 300 В, CAT II 600 В, степень загрязнения 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581 (RoHS)
Источник питания	R03 (AAA) (1,5 В) × 2 * Время непрерывного измерения: прибл. 45 часов (автоматическое энергосбережение: около 10 минут)
Габаритные размеры	128 (Д) × 87 (Ш) × 24 (Г) мм
Масса	210 г прибл. (включая батареи)
Включенные аксессуары	R03 (AAA) × 2, Руководство по эксплуатации
дополнительные аксессуары	9107 (чехол [мягкий])

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru