

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Цифровой мультиметр с зажимным датчиком переменного / постоянного тока KEWMATE 2012RA



- Инновационные мультиметры с измерениями тока до 120 А переменного / постоянного тока
- Уникальная технология Open Jaw для измерения постоянного и переменного тока
- Очень компактный и такой же надежный, как традиционный полноразмерный мультиметр

Новая резиновая защита кабеля



Old



New

Постоянный ток V	600,0 мВ / 6,000 / 60,00 / 600,0 В (входное сопротивление: прибл. 10 МОм) ± 1,0% показания ± 3 дБ
АС V	6.000 / 60.00 / 600.0 В (входное сопротивление: около 10 МОм) ± 1,5% показания ± 5 дБ (45 - 400 Гц)
Постоянный ток A	60,00 / 120,0 А ± 2,0% показания ± 8 ед. (60 А) ± 2,0% показания ± 5 ед. (120 А)
АС A	60,00 / 120,0 А ± 2,0% показания ± 5 ед. (45 - 65 Гц)
Ω	600,0 Ом / 6,000 / 60,00 / 600,0 кОм / 6,000 / 60,00 МОм ± 1,0% показания ± 5 ед. (600 Ом / 6/60/600 кОм) ± 2,0% показания ± 5 ед. (6 МОм) ± 3,0% показания ± 5 ед. (60 МОм)
Зуммер непрерывности	Зуммер звучит ниже 35 ± 25 Ом
Диодный тест	2.000 В ± 3,0% показания ± 5 ед. Напряжение холостого хода: прибл. 2,7 В
Емкость	400,0 нФ / 4,000 / 40,00 мкФ ± 2,5% показания ± 10 ед.
Частота	(Переменный ток) 99,99 / 400,0 Гц ± 0,2% показания ± 2 ед. (100 Гц) ± 0,1% показания ± 1 ед. (400 Гц) (переменный ток) 99,99 / 999,9 Гц / 9,999 / 99,99 / 300,0 кГц ± 0,2% показания ± 2 ед. (100 Гц) ± 0,1% показания ± 1 единица измерения (1000 Гц / 10/100 / 300,0 кГц) (Входная чувствительность Ток: более 6 А Напряжение: более 6 В [- 10 кГц] / более 20 В [10–300 кГц])
Размер проводника	Ø12 мм макс.
Применимые стандарты	IEC 61010-1 CAT III 300 В, CAT II 600 В, степень загрязнения 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581 (RoHS)
Источник питания	R03 (AAA) (1,5 В) × 2 * Время непрерывного измерения: DCV: прибл. 150 часов, ACA: прибл. 25 часов (автоматическое энергосбережение: прибл. 15 минут)
Габаритные размеры	128 (Д) × 92 (Ш) × 27 (Г) мм
Масса	220 г прибл. (включая батареи)
Включенные аксессуары	R03 (AAA) × 2, Руководство по эксплуатации
дополнительные аксессуары	9107 (чехол [мягкий])

Kyoritsu KEW Model KEWMATE 2001A - Цифровой мультиметр с токоизмерительными клещами



Особенности цифрового мультиметра Kyoritsu KEWMATE model 2001:

- с помощью клещей измеряет переменный и постоянный ток до 100А;
- максимальная индицируемая величина - 3400;
- компактный размер и корпус из ударопрочного материала;
- режим ожидания позволяет экономить расход батарей;
- Прибор соответствует требованиям стандарта IEC 61010-1 CAT III 300V.

Диапазоны измерения постоянного напряжения	340мВ/3.4/34/340/600В (входное сопротивление: 10МОм), +/-1,5% измеренного значения +/-4ед.мл.р.
Диапазоны измерения переменного напряжения	3.4/34/340/600В (входное сопротивление: 10МОм), +/-1,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (50 - 400Гц)
Диапазоны измерения постоянного тока	100А, +/-2% измеренного значения +/-5ед.мл.р.
Диапазоны измерения переменного тока	100А, +/-2% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (50/60Гц)

Диапазоны измерения сопротивления	340Ом/3.4/34/340кОм/3.4/34МОм +/-1% измеренного значения +/-3ед.мл.р. (0 - 340МОм), +/-5% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (3,4МОм), +/-15% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (34МОм)
Звуковая прозвонка	Зуммер звучит при сопротивлении ниже 30+/-100Ом) (зуммер работает только на поддиапазоне 340Ом)
Диапазоны измерения частоты	(АС А) 3.4/10кГц +/-0,1% измеренного значения +/-1ед.мл.р. (АС V) 3.4/34/300кГц +/-0,1% измеренного значения +/-1ед.мл.р. Входная чувствительность: - ток - более 25А; - напряжение - более 30В.
Диаметр обхвата клещей (максимальная толщина проводника)	10мм
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300V, степень загрязнения 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1
Источник питания	R03 (DC1.5В) x 2 Продолжительность измерений припл. 45часов (автоматическое выключение через 10 минут бездействия)
Размер	128(Д) x 92(Ш) x 27(Г) мм
Вес	220г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93