

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Тестер заземления фотоэлектрической изоляции KEW 6024PV



- Правильное измерение сопротивления изоляции, даже если панель находится в недостаточной мощности.
- Водонепроницаемая конструкция: возможность измерения в плохих погодных условиях.
- Функция памяти до 1000 данных.
- Кнопка люминесценции и подсветка.
- Кнопка люминесценции и подсветка.

Изоляционное сопротивл ение		PV изоляция		Изоляция		
	Испытательное напря жение	500 В	1000 В	250 В	500 В	1000 В
	Диапазон измерения (автоматический диап азон)	20,00 / 200,0 / 2000 МОм		20,00 / 200,0 / 2000 МОм		
	Среднее значение	-		50 МОм		
	Номинальный ток	-		1,0-1,2 мА		
				0,25 МОм	0,5 МОм	1 МОм
	Первый эффективный диапазон измерения	1,51-200,0 МОм	1,51-1000 МОм	1,51-100,0 МОм	1,51-200,0 МОм	1,51-1000 МОм
	Точность	± 1,5% показания ± 5 ед.		± 1,5% показания ± 5 ед.		
	Второй эффективный диапазон измерения	0,00–1,50 МОм	0,00–1,50 МОм	1,20-1,50 М Ом	1,20-1,50 М Ом	1,20-1,50 М Ом
		200,1-2000 МОм	1001-2000 МОм	100,1 - 2000 МОм	200,1 - 2000 МОм	1001 - 2000 МОм
	Точность	± 5,0% показания ± 6 ед.				
	Холостое напряжение	0 - + 20%				

Ток короткого замыкания	Макс 1,5 мА
Сопротивление заземления	
Диапазон измерения (автоматический диапазон)	20,00 / 200,0 / 2000 Ом
Точность	$\pm 3,0\%$ показания $\pm 0,1$ Ом (диапазон 20 Ом) $\pm 3,0\%$ показания $\pm 3,0\%$ (диапазон 200/2000 Ом)
Измерение напряжения	
Диапазон измерения	5-600 В переменного тока (45-65 Гц) ± 5 - ± 1000 В постоянного тока
Точность	$\pm 1,0\%$ показания ± 4 ед.
Общий	
Применимые стандарты	IEC 61010-1 CAT III 600 В, CAT IV 300 В, загрязнение 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031 (EMC), IEC 60529 (IP54), IEC 61557-1, -2, -5, -10, IEC 61326-1, 2-2, EN50581 (RoHS)
Источник питания	LR6 (AA) (1,5 В) x 6
Размеры / Вес	84 (Д) x 184 (Ш) x 133 (Г) мм / прибл. 900 г (включая батареи)
Аксессуары	7196В (измерительные провода с переключателем дистанционного управления), 7244А (измерительный провод с зажимом типа «крокодил»), 8017 (удлинитель), 8072 (стандартный кабель CAT II), 8212-USB (USB-адаптер с «отчетом KEW (программное обеспечение)»), 9155 (Плечевой ремень), 9156А (Кейс для переноски), LR6x6, Инструкция по эксплуатации
По желанию	7243А (L-образный зонд), 7245А (набор шнуров для прецизионных измерений), 8016 (крючковый наконечник)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru