

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Датчики токовых клещей нагрузки KEW 8123



Ø55мм

Применимая модель	<u>5010 5020</u>
-------------------	------------------

Размер проводника	Ø55мм
Номинальный ток	АС 1000А
Выходное напряжение	500 мВ / 1000 А переменного тока (0,5 мВ / А переменного тока)
Точность	± 2,0% показания ± 0,3 мВ (50/60 Гц) ± 3,0% показания ± 0,5 мВ (40 Гц - 1 кГц)
Длина кабеля	Прибл. 2м
Выходной разъем	MINI DIN 6-контактный
Выходное сопротивление	Прибл. 1,5 Ом
Применимые стандарты	IEC 61010-1: 2001, IEC 61010-2-032: 2002, CAT III 600 В, степень загрязнения 2
Диапазон рабочих температур и влажности	0 - 40°C, относительная влажность менее 85% (без конденсации)
Габаритные	170 (Д) x 105 (Ш) x 48 (Г) мм

размеры	
Масса	Прибл. 360 г
Включенные аксессуары	9094 (переносной кейс), руководство по эксплуатации, маркер для кабелей
дополнительные аксессуары	7146 (регулируемый штекер Ø4 типа «банан») 7185 (удлинительный кабель)

Датчики токовых клещей нагрузки МОДЕЛЬ 8124



Ø68мм

Применимая модель	<u>5010 5020 6305 6315</u>
-------------------	----------------------------

Размер проводника	Ø68мм
Номинальный ток	АС 1000А
Выходное напряжение	500 мВ / 1000 А переменного тока (0,5 мВ / А переменного тока)
Точность	± 0,5% показания ± 0,2 мВ (50/60 Гц) ± 1,5% показания ± 0,4 мВ (40 Гц - 1 кГц)
Сдвиг фазы	в пределах ± 1.0° (45 - 65 Гц)
Длина кабеля	Прибл. 3м
Выходной разъем	MINI DIN 6-контактный
Выходное сопротивление	Прибл. 1 Ом
Применимые стандарты	IEC 61010-1: 2001, IEC 61010-2-032: 2002 CAT III 600 В, степень загрязнения 2

Диапазон рабочих температур и влажности	0 - 50°C, относительная влажность менее 85% (без конденсации)
Габаритные размеры	186 (Д) x 129 (Ш) x 53 (Г) мм
Масса	Прибл. 510 г
Включенные аксессуары	9094 (переносной кейс), руководство по эксплуатации, маркер для кабелей
дополнительные аксессуары	7146 (регулируемый штекер типа "банан" Ф4) 7185 (удлинительный кабель)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru