

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || [ksw@nt-rt.ru](mailto:ksw@nt-rt.ru)

## Датчики токовых клещей утечки и нагрузки KEW 8146



Ø24мм

Применимая модель	<u>5010 5020 6315</u>
-------------------	-----------------------

\* Не может использоваться для измерения мощности.

Размер проводника	Ø24мм
Номинальный ток	АС 30А
Выходное напряжение	1500 мВ / 30 А переменного тока (50 мВ / А переменного тока)
Точность	0 - 15 А ± 1,0% показания ± 0,1 мВ (50/60 Гц) ± 2,0% показания ± 0,2 мВ (40 Гц - 1 кГц)  15 - 30 А ± 5,0% показания (50/60 Гц) ± 10,0% показания (45 Гц - 1 кГц)
Длина кабеля	Прибл. 2м
Выходной разъем	MINI DIN 6-контактный

Выходное сопротивление	Прибл. 90 Ом
Применимые стандарты	IEC 61010-1: 2001, IEC 61010-2-032: 2002, CAT III 300 В, степень загрязнения 2
Диапазон рабочих температур и влажности	0 - 50°C, относительная влажность менее 85% (без конденсации)
Габаритные размеры	100 (Д) x 60 (Ш) x 26 (Г) мм
Масса	Прибл. 150 г
Включенные аксессуары	9095 (переносной кейс), инструкция по эксплуатации, маркер кабеля
дополнительные аксессуары	7146 (регулируемый штекер Ø4 типа «банан») 7185 (удлинительный кабель)

## Датчики токовых клещей утечки и нагрузки KEW 8147



**Ø40мм**

Применимая модель	<u>5010 5020 6315</u>
-------------------	-----------------------

\* Не может использоваться для измерения мощности.

Размер проводника	Ø40мм
Номинальный ток	АС 70А

Выходное напряжение	3500 мВ / 70 А переменного тока (50 мВ / А переменного тока)
Точность	0 - 40 А ± 1,0% показания ± 0,1 мВ (50/60 Гц) ± 2,0% показания ± 0,2 мВ (40 Гц - 1 кГц)  40 - 70 А ± 5,0% показания (50/60 Гц) ± 10,0% показания (45 Гц - 1 кГц)
Длина кабеля	Прибл. 2м
Выходной разъем	MINI DIN 6-контактный
Выходное сопротивление	Прибл. 100 Ом
Применимые стандарты	IEC 61010-1: 2001, IEC 61010-2-032: 2002, CAT III 300 В, степень загрязнения 2
Диапазон рабочих температур и влажности	0 - 50°C, относительная влажность менее 85% (без конденсации)
Габаритные размеры	128 (Д) x 81 (Ш) x 36 (Г) мм
Масса	Прибл. 240 г
Включенные аксессуары	9095 (переносной кейс), инструкция по эксплуатации, маркер кабеля
дополнительные аксессуары	7146 (регулируемый штекер Ø4 типа «банан») 7185 (удлинительный кабель)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || [ksw@nt-rt.ru](mailto:ksw@nt-rt.ru)