

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

Цифровой мультиметр KEW 1009



Особенности цифрового мультиметра Kyoritsu KEW model 1009:

- максимально индицируемая величина - 4000;
- автоматический и ручной выбор диапазонов измерений с функцией удержания выбранного диапазона;
- диапазон измерения сопротивления включает звуковую прозвонку;
- автоматическое выключение через 30 минут бездействия для экономии заряда батареи;
- измерение постоянного и переменного тока до 10А

Диапазоны измерения постоянного напряжения

400мВ/4/40/400/600В, +/-0,6% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.

Диапазоны измерения переменного напряжения	400мВ/4/40/400/600В, +/-1,3% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения постоянного тока	400/4000мкА/40/400мА/4/10А, +/-1,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения переменного тока	400/4000мкА/40/400мА/4/10А, +/-2,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Диапазоны измерения сопротивления	400Ом/4/40/400кОм/4/40мОм, +/-1,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р.
Звуковая прозвонка	400Ом (зуммер звучит при сопротивлении ниже 100Ом)
Проверка диодов	Измерительное напряжение 1,5В, измерительный ток 0,4мА
Диапазоны измерения емкости	40/400нФ/4/40/100мкФ
Диапазоны измерения частоты	5,12/51,2/512Гц/5,12/51,2/512кГц/5,12/10МГц
Измерение скважности	0,1 - 99,9% (Длительность импульса/ Период импульсов), +/-2,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р.
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300V, IEC 61326-1
Источник питания	R6(AA)(1,5В) x 2 (автоматическое выключение через 30 минут бездействия)

Размер	161(Д) x 82(Ш) x 50(Г) мм
Вес	280г

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru