

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

KEW 1030 - Компактный цифровой мультиметр штыревого типа



Особенности цифрового мультиметра Kyoritsu KEW model 1030:

- компактный размер, маленький вес и простота в использовании;
- боковые вставки обеспечивают удобство и комфорт;
- подсветка измерительного щупа ярко освещает точку измерения в темных, труднодоступных местах;
- ЖК-дисплей с подсветкой очень хорошо виден в темноте;
- уникальная подвижная конструкция для хранения измерительного щупа с проводом позволяет убирать его в заднюю часть мультиметра.

Диапазоны измерения постоянного напряжения	400мВ/4/40/400/600В (5 автоматических диапазонов) +/-0,8% измеренного значения +/-5ед.мл.р (400мВ - 400В), +/-1,0% измеренного значения +/-5ед.мл.р (600В)
Диапазоны измерения переменного напряжения	4/40/400/600В (4 автоматических диапазона) +/-1,3% измеренного значения +/-5ед.мл.р (4/40В)(50/60Гц), +/-1,6% измеренного значения +/-5ед.мл.р (400/600В)(50/60Гц)
Диапазоны измерения сопротивления	400/4кОм/40кОм/4мОм/40мОм (6 автоматических диапазонов) +/-1,0% измеренного значения +/-5ед.мл.р (400Ом - 4мОм), +/-2,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р (40мОм)
Звуковая прозвонка	зуммер звучит при сопротивлении ниже 120Ом
Проверка диодов	Измерительное напряжение приблизительно 0,3 - 1,5В
Измерение емкости	50нФ/500нФ/5мкФ/50мкФ/100мкФ (5 автоматических диапазонов) +/-3,5% измеренного значения +/-10ед.мл.р.(50нФ), +/-3.5% измеренного значения +/-5ед.мл.р.(500нФ - 50мкФ), +/-4,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р.(100мкФ)
Измерение частоты	5/50/500/5кГц/50кГц/200кГц, +/-0,1% измеренного значения +/-5ед.мл.р.
Измерение скважности	0,1 - 99,9%, +/-2,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р. (Длительность импульса/ Период импульсов)
Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 600V, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
Источник питания	батарея (таблетка) LR44(SR44)(1.5В) x 2, автоматическое выключение через 30 минут бездействия

Размер	190(Д) x 39(Ш) x 31(Г) мм
Вес	100г (включая батареи)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru